

# Coches Cargadores

SOLUCIONES DE ELECTROMOVILIDAD  
Movilidad Personal Sostenible

EO Home – Ficha técnica – Mayo 2017

# EO Home



Modelo	EO Home Monofásica Tipo 1	EO Home Monofásica Tipo 2	EO Home Monofásica Tipo 1	EO Home Monofásica Tipo 2
Referencia	EG009-T1	EG009-T2	EG010-T1	EG010-T2
Tipo de enchufe	SAE J1772 (Mennekes)	IEC 62196-2 (Mennekes)	SAE J1772 (Mennekes)	IEC 62196-2 (Mennekes)
Potencia	3,6 kW	3,6 kW	7,2 kW	7,2 kW
Intensidad	16A Monofásica	32A Monofásica	32A Monofásica	32A Monofásica
Protocolo de carga	Modo 3	Modo 3	Modo 3	Modo 3

Los cargadores EO Home tienen una manguera de cable de 5 metros con conector tipo 1 (SAE J1772) o con una manguera de cable de 5 metros con conector tipo 2 (IEC 62196-2 "Mennekes").

# EO Home - Ficha técnica

<b>Tensión nominal</b>	<b>230V AC Monofásica</b>
Protección contra sobre corriente	A instalar en la toma de corriente
Protección contra fugas a tierra	Las unidades de 16A deben montar un diferencial de tipo A de 32A  Las unidades de 32A deben montar un diferencial de tipo A de 40A
Consumo en modo de espera	3 W
Certificaciones	Cumple con: Material eléctrico BT2014/35/UE Compatibilidad EM 2014/30/UE

<b>Dimensiones (alt x anch x prof)</b>	<b>360 mm x 165 mm x 155 mm</b>
Color	Blanco
Peso del embalaje	< 5 kg
Temperatura de trabajo	- 10°C a + 45°C
Humedad de trabajo	95% sin condensación
Grado de aislamiento	IP54

# EO Home

## Instalación

Los cargadores EO Home están diseñados para su instalación tanto al aire libre como bajo techo. Disponen de conexiones mecánicas y eléctricas bajo estándares industriales, y deben ser instalados solo por personal autorizado. Para conservar la garantía, la instalación debe realizarse de acuerdo a las guías técnicas de EO Charging y a la legislación vigente.

## Compatibilidad

Los cargadores EO Home son compatibles con la carga en Modo 3, y se adaptan a cualquiera de los vehículos eléctricos existentes actualmente en el mercado.

## Conectores y niveles de potencia

Los cargadores EO Home tienen una manguera de cable de 5 metros con conector tipo 1 (SAE J1772) o con una manguera de cable de 5 metros con conector tipo 2 (IEC 62196-2 "Mennekes").

## Luces indicadoras

El estado de carga del punto se muestra por el color de las luces indicadoras.

## Garantía

Para que la garantía de 36 meses de su cargador EO Home sea válida, este debe ser instalado por profesionales certificados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del vehículo y la legislación local vigente.

# Garantía y responsabilidad

## Garantía

Los productos EO Charging instalados correctamente están cubiertos por nuestra garantía de 36 meses. Comuníquenos de forma inmediata cualquier incidencia, preferiblemente por correo electrónico a [hello@cochescargadores.com](mailto:hello@cochescargadores.com) o llamando a nuestro equipo de soporte al +34 699 46 03 56 indicando el número de serie, emplazamiento del producto, y una breve descripción del fallo.

Nuestro equipo de soporte intentará resolver de manera remota el problema, y puede que le solicite información adicional durante el proceso. Si la incidencia no puede ser resuelta de manera remota, y el producto está en garantía, concertaremos una visita para resolverla, que será totalmente gratuita si es resultado de un fallo del producto o un defecto de fabricación.

Si la incidencia no es debida a un fallo del producto o a un defecto de fabricación, le ofreceremos una propuesta para resolverla, que puede tener un coste asociado. Se facturará también un coste por la visita en caso de que la incidencia no sea debida a defecto de nuestro producto.

Para que la garantía de 36 meses de su cargador EO Home sea válida, este debe ser instalado por profesionales certificados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del vehículo y la legislación local vigente.

## Limitación de responsabilidad

En ningún caso aceptaremos responsabilidad por las pérdidas, costes o daños ligados al mal uso de nuestros productos, exceptuando las debidas a defectos en el diseño.

# Coches Cargadores

+34 699 46 03 56 / [hello@cochescargadores.com](mailto:hello@cochescargadores.com)  
[www.cochescargadores.eco](http://www.cochescargadores.eco)